



Technische Daten Ledvance LED Deckenleuchte Linear Kompakt
Schalter 14W 1400lm - 830 | 120cm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 234129 |
| EAN | 4058075106154 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x28 |
| Watt | 14 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 1400 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Draußen nutzbar | Nein |
| Länge | 120cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | Linear |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1173 |
| Breite (mm) | 28 |
| Höhe (mm) | 36 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs



Trustpilot

