



## Technische Daten Philips LED Röhre 145cm | 4000K 20W - Master HE



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 230992   |
| EAN                                     | 8718696743379                                  |
| Marke                                   | Philips  |
| Herstellername                          | MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5 InstantFit |
| Menge in der Originalverpackung         | 10   |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre  |
| Energieeffizienzklasse                  | D  |
| Energieeffizienzklasse alt              | A++  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000  |

### Technische Informationen

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Technologie              | LED                                      |
| Ersetzt (Watt)           | 35                                       |
| Watt                     | 20                                       |
| Dimmbar                  | Nur mit dimmbarem Vorschaltgerät dimmbar |
| Sockel                   | G5                                       |
| Drehbar                  | Nein                                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                             |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                            |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                                    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Helle Farbe                  | Weiß         |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe  |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3000         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150          |
| Produkttyp                   | LED T5 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| EOC8                    | 74337900          |
| Inklusive LED Starter   | Nein              |
| Vorschaltgerät benötigt | Ja                |
| Vorschaltgerät          | Elektronisch (HF) |
| LED Tube Output         | High Efficiency   |
| Gehäuse                 | Glas              |
| Product Serie           | Master            |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 145cm |
| Länge (mm)       | 1450  |
| Durchmesser (mm) | 16    |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

