



Technische Daten Philips TrueForce
LED SOX Public B22 18W 2500lm - 840
| Ersatz Für 26W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 243312 |
| EAN | 8719514305625 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | TForce LED SOX 18W B22 840 FR |
| Menge in der Originalverpackung | 6 |
| Budgetlight All-in Garantie | 2 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Technologie | LED |
| Produkttyp | B22 LED |
| Ersetzt (Watt) | 26 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Watt | 18 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Sockel | B22 (Bajonettsockel) |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 2500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138.9 |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Produktinformationen

| | |
|---------------|-----------|
| EOC8 | 30562500 |
| Product Serie | TrueForce |

Masse

| | |
|------------------|--------------|
| Höhe (mm) | 312 |
| Länge (mm) | 312 |
| Durchmesser (mm) | 52 |
| Lampenform | Röhrenförmig |

Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



effiziente LEDs

