



Caractéristiques Ledvance applique murale Post Endura Classic E27 Steel | Up - Détecteur de mouvement et de lumière



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Réf.                        | 243541                                  |
| EAN                         | 4058075206540                           |
| Marque                      | Ledvance                                |
| Nom du fabricant            | ENDURA CLASSIC POST SENS UP E27 ST LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans                                   |

## Informations techniques

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Culot              | E27 (Ampoule à vis standard) |
| Technologie        | Fixture Retrofit             |
| Tension (V)        | 220-240                      |
| Dimmable           | Non                          |
| Lampe Incluse      | Non                          |
| Montage            | Fixation murale              |
| Couverture Optique | Verre                        |
| Référence Article  | Retrofit Decorative Lighting |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire        | Screw terminal   |
| Indice de Protection          | IP44             |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40    |
| Couleur du Luminaire          | Acier inoxydable |

|          |                  |
|----------|------------------|
| Logement | Acier Inoxydable |
|----------|------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | Endura |
|---------------|--------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 212 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 127 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |  |
|-----------------|--|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|--|

|   |    |
|---|----|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 80 |
|---|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Portée du Capteur (m) | 8m |
|-----------------------|----|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Capteur réglable par heure | 5 sec - 5 min |
|----------------------------|---------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

